

Audio Distribution Amplifier

ADA-0106WV II

仕様書

株式会社 アイコニック

〒205-0011 東京都羽村市五ノ神 1-15-7

TEL 042-579-0520 FAX 042-579-0529

www.iconic.co.jp

Audio Distribution Amplifier ADA-0106WV II

概要

本装置は 2 入力 6 分配 12 出力のオーディオ分配器です
切替スイッチにより、1 入力 12 分配としても使用することが出来ます
入力レベルは、+4/-20 dB の切替と ± 10 dB のトリムで細かい調整が可能です
同様に、出力レベルも +4/-20dB の切替と ± 10 dB のトリムで調整が可能です
また、入力の有無を 2 ポイントの LED インジケータで表示します
電源に異常がある場合は、アラーム接点を出力します

外観的仕様

- ・ 外形寸法 (mm) 482 (W) $\times$ 44 (H) $\times$ 300 (D)
(突起物 含まず)
- ・ 表面部色調 ダークグレーメタリック塗装仕上げ
- ・ 重量 約 7.3 kg

電氣的仕様

- ・ 入力回路部
 - 入力系統数 2 系統 (電子バランス)
オフショでトランスバランスに変更可
 - 入力レベル +4/-20dBu (TRIM ± 10 dB)
 - 入力インピーダンス 10k Ω / 600 Ω (切替)
 - 入力コネクタ XLR3-31 type
- ・ 出力回路部
 - 出力系統数 12 系統 (トランスバランス)
 - 出力レベル +4/-20dBu (TRIM ± 10 dB)
 - 負荷インピーダンス 600 Ω 以上の負荷に適合
 - 出力コネクタ XLR3-32 type
- ・ 周波数特性 (30Hz ~ 20,000Hz)
1kHz : 0dB +0.3/-0.5dB 以内
- ・ 歪率 (30Hz ~ 20,000Hz)
 - 基準レベル出力時 (+4dBu) 0.10% 以下
 - 最大レベル出力時 (+24dBu) 0.10% 以下

- ・ S/N 比 (20kHz LPF:ON) +4dBu 出力時 85dB 以上
 - ・ クロストーク (8kHz) 70dB 以上
 - ・ レベル偏差 (1kHz:0dB) $\pm 0.3\text{dB}$ 以内
 - ・ 電源 AC100V $\pm 5\%$ 30W
 - ・ 周囲温度 $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
 - ・ 使用 連続使用可能
-
- ・ その他 付属回路等

入力インピーダンス切替 : 600/10k Ω

入力レベル切替 : +4/-20dBu

入力トリム : $\pm 10\text{dB}$

入力レベルインジケータ : 2 ポイント LED

出力レベル切替 : +4/-20dBu

出力トリム : $\pm 10\text{dB}$

PARA スイッチ : ON にすることで 1 入力 12 分配への切替が可能

電源アラーム : 電源異常時 接点出力 XLR4-32 (1-2:ショート)

オプション

- ・ 入力をトランスバランス回路に改修
- ・ トリムを手廻し可能なツマミ付きに変更

外觀



