

デジタル入力付 音声分配器

A D - D 2 0 4 M T

仕様書

株式会社 アイコニック

# 仕 様 書

デジタル入力付 音声分配器  
MODEL NO A D D 2 0 4 M T

## [ 1 ] 概要

AD-D204MT は アナログ及び AES3 デジタルオーディオ信号を分配する為の音声分配器です。(アナログ/デジタル入力は切替スイッチにより選択) 出力回路はトランスによる平衡出力です。

MODE スwitchの設定に依り、1IN 8OUT、また入力信号を MIX して 2MIX 8OUT として使用することも出来ます。

IN/OUT の各チャンネルのレベルはモニターセレクトスイッチで選択して LED メーターで確認することが出来ます。

また HP によるモニターが可能です。

## [ 2 ] 外観的仕様

- ・外形寸法 (mm) E I A 4 8 2 (W) × 4 4 (H) × 3 5 0 (D)  
(突起物 含まず)
- ・表面部色調 色 塗装仕上げ
- ・総重量 6 . 5 kg

## [ 3 ] 電氣的仕様

- ・入力回路部
  - : 入力系統数 (スイッチで切替) アナログ 2 C H  
デジタル 1 C H
  - : 入力レベル・インピーダンス
    - アナログ レベル -20 / + 4 dBm
    - レベルトリム ± 6dB
    - インピーダンス HIGH / 600
    - デジタル レベル -20 / -18dBfs
    - 工場出荷時に決定
    - インピーダンス 75 / 110
  - : 入力コネクタ -
    - アナログ XLR3-31/32 相当 (PARA)
    - デジタル XLR3-31(110 ) BNC(75 )
- ・出力回路部
  - : 出力系統数 分配出力 8 系統  
(1IN 4OUT × 2 / 1IN 8OUT / 2MIX 8OUT)

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>: 出力レベル・負荷インピーダンス</li> <li style="padding-left: 2em;">レベル</li> <li style="padding-left: 2em;">レベルトリム</li> <li style="padding-left: 2em;">インピーダンス</li> <li style="padding-left: 2em;">最大出力レベル</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>+4dBm</li> <li>± 10dB</li> <li>600 負荷に適合</li> <li>+24dBm</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>: 出力コネクタ -</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>XLR3-32 相当 (2/3-1)</li> </ul>                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 周波数特性 (30Hz ~ 20,000Hz)</li> <li style="padding-left: 2em;">: 1kHz 0dB</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 0.3dB / -1.0dB 以内</li> </ul>                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 歪率 (55Hz ~ 15,000Hz)</li> <li style="padding-left: 2em;">: 基準レベル出力時 (+4dB)</li> <li style="padding-left: 2em;">: 最大レベル出力時 (+24dB)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>0.3% 以下</li> <li>0.3% 以下</li> </ul>                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ S / N 比 (20kHz LPF:0N)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>75dB 以上</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ クロストーク (8kHz)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>70dB 以上</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ レベル偏差 (1kHz:0dB)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>± 0.5dB 以内</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電源</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>AC90 ~ 240V 30VA</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 周囲温度</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>0 ° C ~ 40 ° C</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>連続使用可能</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 付属品・予備品</li> <li style="padding-left: 2em;">1 電源ケーブル</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 本</li> </ul>  |



